

**Поэтапная инструкция установки
Многофункциональной
эргономичной стойки (МЭС)**

Поэтапная инструкция установки многофункциональной эргономичной стойки (МЭС)

Данная инструкция поможет установить многофункциональную эргономичную стойку (МЭС). Конструкция поставляется в собранном виде с комплектом крепления.

1. Примерка. Расположите дерево на кассовом столе таким образом, чтобы все плечимно-гофункциональной эргономичной стойки (МЭС) могли двигаться и была возможность свободного доступа к оборудованию. Не убирая конструкцию, на столешнице сделайте маркировку мест, где необходимо сделать отверстия для установки МЭС, если иное не предусмотрено производителем кассового стола.
2. Разберите МЭС, а также открутите крышки с плечей. В Приложении 1 МЭС в разобранном виде.
3. На подготовленные отверстия в столешнице устанавливаем Ось, сверху устанавливаем Стойку (основание), отверстия для крепежа на фланцах Оси и Стойки должны совпадать. С помощью крепежа, который идёт в комплекте, соединяем Ось и Стойку. С обратной стороны столешницы устанавливаем Контрфланец и затягиваем все элементы гайками.
4. Через отверстие в столешнице и установленные элементы протягиваем провода, рекомендуется протаскивать провода по одному, а не целым пучком.
5. Когда все провода протянуты, сверху на основание устанавливается Соединительная Втулка.
6. Установка плеча для клавиатуры. Перед установкой плеча необходимо открутить нижнюю крышку, чтобы проложить провод и не повредить его. Установите плечо на Соединительную Втулку, проложите провод, закрепите нижнюю крышку плеча. Остальные провода протягиваем через основание плеча.
7. Далее устанавливаем Соединительную Втулку, Проставку 42 и снова Соединительную Втулку.
8. Установка двойного плеча для фискального регистратора:
Перед установкой необходимо разобрать двойное плечо. Для этого откручиваются круглая верхняя и нижняя крышка. Снимаются нижние крышки плечей. На Соединительную Втулку устанавливается плечо, прокладывается провод, далее снизу на плечо устанавливается Соединительная Втулка, через которую прокладываем провод, к этой же Соединительной Втулке устанавливаем второе плечо с креплением под фискальный регистратор, также снизу протягиваем провод. Стягиваем два плеча круглыми крышками сверху и снизу. Закрепляем нижние крышки плечей.
9. Повторить пункт 7.
10. Установка плеча типа “Турель” для банковского терминала и стационарного сканера:
Аналогично установке плеча для фискального регистратора. Не забывайте следить за длиной проводов.
11. Повторить пункт 7.
12. Установка плеча для монитора:
Аналогично установке плеча для клавиатуры. Слишком длинные провода спрячьте в

основной части МЭС, НЕ в плече! Иначе крышку плеча будет невозможно закрыть.

13. Повторить пункт 7 несколько раз, как показано на схеме.
14. Установка плеча для ручного сканера:
Аналогично установке плеча для клавиатуры.
15. Повторить пункт 7.
16. Повторить пункт 12.
17. Повторить пункт 7, только вместо Проставки 42 используем Проставку 100. После установки последней Соединительной Втулки устанавливаем, внутрь стойки, дисплей покупателя.
18. Проверьте как стянуты все элементы, все нижние крышки должны быть зафиксированы, все площадки должны вращаться. МФК должно быть крепко зафиксировано на кассовом столе, без уклонов.

